Technisches Datenblatt - Artikel SHM015 (Matter + Thread Tür-/Fenstersensor)

Produktübersicht

Smarter Tür-/Fenstersensor mit Unterstützung für Matter über Thread. Er bietet zuverlässige Statusmeldungen für Türen und Fenster und lässt sich plattformübergreifend in alle gängigen Smart-Home-Systeme integrieren - z. B. Apple HomeKit, Google Home und Amazon Alexa.

Technische Daten

Modellnummer:	NAS-DS07W (Matter/Thread)
Funktionsstandard:	Matter über Thread Low Energy
Kompatibilität:	Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa (jeweils mit Thread-Unterstützung)
Versorgung:	1×CR123A Batterie (enthalten)
Batterielebensdauer:	bis zu 2 Jahre
Erfassungsprinzip:	Magnetischer Kontakt (Öffnen/Schließen)
Montage:	Klebeband oder Schrauben (im Lieferumfang)
Installation:	via Matter-kompatible App (z. B. Apple Home, Google Home)
Abmessungen:	Hauptsensor: ca. 82×27×23 mm; Magnet: ca. 50×13×16 mm
Temperaturbereich:	-10 GradC bis +50 GradC
Zertifizierung:	Matter 1.0, CE, RoHS

Lieferumfang

- 1x Tür-/Fenstersensor
- 1x Magnetisches Gegenstück
- 1x CR123A Batterie
- 1x Montagematerial (Klebeband & Schrauben)
- 1x Kurzanleitung (Englisch)

Hinweise

Für die Nutzung ist ein Matter-fähiger Thread Border Router erforderlich, z. B. Apple HomePod mini, Google Nest Hub (2. Gen) oder Amazon Echo (mit Thread-Unterstützung).

Montage & Installation

- Wähle eine geeignete Position an Tür oder Fenster, an der sich Sensor und Magnet beim Schließen in einem Abstand von maximal 10 mm gegenüberliegen.
- Reinige die Oberfläche gründlich von Staub und Fett.
- Befestige den Hauptsensor (größeres Gehäuse) mit dem beiliegenden Klebeband oder den Schrauben auf dem festen Rahmen.
- Montiere das Magnet-Gegenstück auf dem beweglichen Teil (Tür oder Fensterflügel), so dass es beim Schließen nah an den Sensor heranreicht (max. 10 mm Abstand).
- Öffne die App deines Matter-kompatiblen Smart-Home-Systems und starte den Einrichtungsmodus., abhängig vom verwendeten System folge den Anweisungen.
- Drücke die Taste am Sensor, bis die Status-LED blinkt. Scanne den QR-Code auf dem Sensor oder gib die Setup-Nummer ein.
- Folge den App-Anweisungen zur Kopplung. Nach erfolgreicher Integration zeigt der Sensor den Öffnungsstatus in Echtzeit an.

Entsorgung

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte gib es entweder an uns zurück oder entsorgen es an einer Annahmestelle für Wertstoffe.

Haftungsausschluss

Die Installation aller Komponenten darf nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung aller zulässigen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.

Alle Schritten dieser Bedienungsanleitung sowie denen von weiteren verwendeten Komponenten sind unbedingt zu befolgen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und Installation sorgfältig durch.

LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder Schäden, welche durch unsachgemäße Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen Komponenten verursacht werden. Widerrechtliche Weitergabe und Vervielfältigungen sind untersagt.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass der Sensor den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RohS) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.

Tobias Ebert
LED- Trading
Schöneicher Str. 42
15566 Schöneiche b. Berlin Deutschland

Telefon: 0 3 0 6 4 1 6 8 9 1 7

Telefax: 0 3 0 6 4 1 6 8 9 1 7

E- Mail: info@led-trading.de

USt-IdNr.: D E 2 8 1 5 2 6 1 5 3

WEEE- Reg.-Nr.: DE58003750